

Voice Mail(留守番電話) 初期設定後

321に電話をする

①新しいメッセージがない時

You have no new messages

7-listen to saved messages (保存されているメッセージの聞き取り)

8-user options (設定)

0-help (ヘルプ)

9-exit the system (終了)

⇒ 7 選択後は②へ、8 選択後は③へ

②新しいメッセージがある時

You have 1 new voice mail messages received at X:XX AM/PM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6-return the call (メッセージの相手先に電話をかける)

3-delete (メッセージの消去)

7-replay (メッセージの再生)

5-save (メッセージの保存)

⇒ 選択後は①へ

③設定

4-set up menu (留守番電話設定)

8-wake up call (モーニングコール設定)

9-return to the main menu (①に戻る)

1-pause (一時停止)

0-help (ヘルプ)

⇒ 4 選択後は④へ、8 選択後は⑤へ

④留守番電話設定

2-name recording (名前の録音) ⇒※¹へ 録音後 5-保存、7-再録音

4-personal greeting (留守番メッセージの録音) ⇒※²へ 録音後 5-保存、7-再録音

7-change PIN (暗証番号の変更) ⇒※³へ 暗証番号入力後#を押す

8-repeat the mail box tutorial (初期設定の再生、再設定 ※¹から※³まで)

9-main menu (①に戻る)

1-pause (一時停止)

0-help (ヘルプ)

⑤モーニングコール設定

1-listen (録音されているモーニングコールを聞く)

2-set up (モーニングコール設定)

*-exit

☆留守番電話録音につながるまでの時間の設定

** 61 * 321 * * 30# と押し、電話をかけるボタンを押す 解除: ##21#電話をかけるボタン

30は何秒間呼び出しがなるかの秒数、5の倍数であれば5~30秒まで可能

☆電波が入らない時、電源が切れている時留守電にする設定

** 62 * 321#電話をかけるボタン 解除: ##62#電話をかけるボタン

☆話し中の時に留守電にする設定

** 67 * 321#電話をかけるボタン 解除: ##67#電話をかけるボタン

☆いつでも留守電にする設定

** 21 * 321#電話をかけるボタン 解除: ##21#電話をかけるボタン

録音メッセージは最長14日間、最大20件保存できます